



Négatoscope rétro-éclairé à LED h587_16

Négatoscope à LED à une plage. Secteur lumineux: 36x43 cm

Négatoscope avec rétro-éclairage LED, mural à une plage. Équipement conforme aux directives 2007/47/EC (dispositifs médicaux de classe 1), 2014/35/UE (basse tension), 2014/30/UE (compatibilité électromagnétique) Inscription au répertoire SSN (Service national de santé) avec le numéro progressif R144921 Structure en profilé d'aluminium couleur bleu clair. Visionneuse en méthacrylate blanc coulé opale épaisseur 3mm. Support avec ressorts inox appliqués à l'intérieur de la structure Composants Électriques Prise avec porte-fusibles 10A - 250V~ Interrupteur bipolaire noir D20 - 0-1 - 10A - 250V~ Câble d'alimentation noir avec fiche modèle italia 2mt - 3x0,75mm² - 10A - 250V~ Barres led SMD50x50 Alimentation AC170 - 250V - 12V - 30W - IP67 Carte contrôleur 30+30W Micro-interrupteur à bascule 1.5A - 250V Fusibles à rotule 5x20 rapide Protection IP 5X Classe d'isolation 1°- Type B Luminosité Réglage de 800cd/mq~ à 8000cd/mq~ Affichage numérique de 0 à 9 indiquant le degré de réglage 1 décliné incrémente de 600cd/mq~ Couleur 7000°K~ Mémorisation du degré de réglage à l'arrêt de l'appareil Mise sous tension/hors tension automatique ou manuel des commandes frontales pour chaque secteur, Mémorisation du choix d'allumage avec indication sur l'écran.

Caractéristiques techniques:

- Matériau structure : profilé en aluminium
- Prise avec porte-fusibles 10A - 250V~
- Interrupteur bipolaire noir D20 - 0-1 - 10A - 250V~
- Câble d'alimentation noir avec fiche modèle italia 2mt - 3x0,75mm² - 10A - 250V~
- Barres led SMD50x50
- Alimentation AC170 - 250V - 12V - 30W - IP67
- Carte contrôleur 30+30W
- Interrupteur à bascule 1,5A - 250V Fusibles Tetro 5x20 rapides
- Réglage de 800cd/mq~ à 8000cd/mq~
- Affichage numérique de 0 à 9 indiquant le degré de réglage 1 déclenchement augmente de 600cd/mq~
- Couleur 7000° K~
- Mémorisation du degré de réglage à l'arrêt de l'appareil
- Mise sous tension/hors tension automatique ou manuelle par commandes frontales pour chaque secteur, après l'allumage du commutateur général
- Mémorisation du choix d'allumage avec indication sur l'écran
- Secteur d'éclairage : 36x43

- 1 plage
- Dimensions encombrement : L.54xP.5xh.47 cm
- Tension d'alimentation : V/Hz 230/50
- Puissance absorbée : min 16W max67 W
- Consommation de courant : 0.27 A
- Barres Led num/W : 12/5.5
- Alimentation num/W : 2/30
- Poids : 7 kg

*images purement indicatives

INFORMATIONS

- **Négatoscope** mural
- **points de force** à LED



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Négatoscope rétro-éclairé à LED h587_16

Negativoscopi: a parete



HOLITY.COM